Ampliación de Ecuaciones Diferenciales

Tema 1. Sistemas Dinámicos

José Luis Bravo

Grado en Matemáticas / Doble Grado en Matemáticas y Estadística

Curso 2026/2027

Índice

Introducción
- Sistemas dinámicos
- Puntos de equilibrio y estabilidad

Sistemas autónomos
- Flujo asociado
- Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases
- Estabilidad
- Sistemas gradiente y hamiltonianos

SECCIÓN 1

Introducción

Sistemas dinámicos y estabilidad

Introducción

Definición de sistema dinámico

Definición

Un sistema dinámico es una terna $\{E, T, \varphi\}$ donde E es un espacio topológico; T es $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^+$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{N}$, D una región y $\varphi\colon D \subset T \times E \to E$, tal que:

1. Para todo $x \in E$, se tiene que
$$\varphi(0, x) = x.$$
2. Para todos $s, t \in T$ y $x \in E$, se tiene que si $(t, x), (s, \varphi(t, x)) \in D$, entonces $(t + s, x) \in D$ y
$$\varphi(t + s, x) = \varphi(s, \varphi(t, x)).$$

Introducción

Elementos de un sistema dinámico

Si $\{E, T, \varphi\}$ es un sistema dinámico,

- E se denomina *espacio de estados*. $x \in E$ es un *estado inicial*.
- T se denomina *espacio de tiempos*.
- φ se denomina *flujo*.

Introducción
Ejemplos

Sea $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Definimos el flujo

$$\varphi\colon \mathbb{N} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad \varphi(n, x) = F^n(x),$$

donde F^n denota la composición de F consigo misma n veces, con $F^0(x) = x$, es decir:

$$F^0(x) = x, \quad F^n(x) = F(F^{n-1}(x)).$$

Entonces $\{\mathbb{R}, \mathbb{N}, \varphi\}$ es un sistema dinámico (discreto).

Introducción
Órbitas

Definición

Sea $\{E, T, \varphi\}$ un sistema dinámico y $x \in E$. Se define órbita de x y se denota por $\mathcal{O}_x$ u $\mathcal{O}(x)$ al conjunto

$$\mathcal{O}_x = \{\varphi(t, x) : \forall t \in T\}.$$

Si el espacio de tiempos es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{Z}$, se denomina semiórbitas positiva ($\mathcal{O}_x^+$) y negativa ($\mathcal{O}_x^-$) a los siguientes conjuntos:

$$\mathcal{O}_x^+ = \{\varphi(t, x) : \forall t \geq 0\}, \quad \mathcal{O}_x^- = \{\varphi(t, x) : \forall t \leq 0\}.$$

Ejercicio

Obtener las órbitas del sistema dinámico discreto asociado a la función $F(x) = 2x$.

Idem para $F(x) = x$ y $F(x) = 1 - x$.

Introducción

Puntos de equilibrio

Definición

Se dice que $x \in E$ es un *punto de equilibrio* (o *punto fijo* o *punto crítico*) si $\mathcal{O}_x = \{x\}$.
Denominamos *retrato de fase* al conjunto de órbitas del sistema dinámico.

Ejercicio

Obtener los puntos de equilibrio y clasificar topológiamente los retratos de fase de los sistemas dinámicos discretos asociado a las funciones

- $F(x) = x$.
- $F(x) = 2x - 1$.
- $F(x) = 1 - x$.
- $F(x) = x^2 + 1$.

Introducción
Estabilidad

Definición

Se dice que un punto de equilibrio $x_0 \in E$ es estable cuando para cualquier entorno A de x_0 existe un entorno B de x_0 tal que para todo $x \in B$, $\mathcal{O}_x^+ \subset A$.

Cuando el punto de equilibrio no sea estable, diremos que es inestable.

Definición

Se dice que un punto de equilibrio $x_0 \in E$ es un atractor cuando existe un entorno A de x_0 tal que para todo $x \in A$,

$$\lim_{t \to \infty} \varphi(t, x) = x_0.$$

Introducción
Estabilidad

Definición

Se dice que un punto de equilibrio $x_0 \in E$ es asintóticamente estable cuando es un atractor y es estable.

Ejercicio

En los sistemas dinámicos discretos definidos por

$$F(x) = (x^3 + 2x)/3, \quad F(x) = x^2 - 1,$$

determinar la estabilidad de los puntos de equilibrio.

Introducción
Estabilidad

Ejercicio

Consideremos el sistema dinámico discreto asociado a la función $F(x) = 2x$ si $|x| \leq 1$ y $F(x) = 0$ si $|x| > 1$. Probar que el origen es un atractor pero no es estable.

Definición

Se dice que x es un estado inicial periodico si existe $r > 0 \in T$ tal que $\varphi(r + s, x) = \varphi(s, x)$ para todo $s \in T$.

Ejercicio

En los sistemas dinámicos discretos de los ejercicios anteriores, determinar si existen estados iniciales periódicos.

SECCIÓN 2

Sistemas autónomos

Flujo, órbitas y estabilidad

Sistemas autónomos

Reducción a sistemas autónomos primer orden

Una ecuación diferencial $x^{(n)} = f(t, x, x', \ldots, x^{(n-1)})$ es equivalente a la ecuación de primer orden

$$\begin{aligned} x_0' = x_1, \quad x_1' = x_2, \quad \ldots, \quad x_{n-2}' = x_{n-1}, \\ x_{n-1}' = f(t, x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}). \end{aligned}$$

El sistema diferencial no autónomo $x' = f(t, x)$, con $f : U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es equivalente al sistema autónomo de primer orden

$$x' = f(t, x), \quad t' = 1.$$

La familia de ecuaciones diferenciales dependiente de un parámetro $x' = f(x, \lambda)$, con $f : U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es equivalente al sistema autónomo de primer orden

$$x' = f(x, \lambda), \quad \lambda' = 0.$$

Sistemas autónomos

Reducción a sistemas autónomos primer orden

Ejercicio

Reducir las siguientes ecuaciones diferenciales a un sistema autónomo de primer orden:

1. Ecuación del péndulo simple: $x'' + \sin(x) = 0$.
2. Oscilador de Van der Pol forzado (μ, A, ω son parámetros):

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = A\cos(\omega t).$$

3. Ecuación logística con cosecha periódica (r, K, h son parámetros):

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - h(1 - \cos(t))$$

Sistemas autónomos

Reducción a sistemas autónomos primer orden

Ejercicio

Reducir las siguientes ecuaciones diferenciales a un sistema autónomo de primer orden:

4. Problema circular de tres cuerpos restringido:

$$\begin{aligned}
\ddot{x} &= x + 2\dot{y} - \left(\frac{(1-\mu)(x+\mu)}{r_1^3} + \frac{\mu(x-(1-\mu))}{r_2^3} \right), \\
\ddot{y} &= y - 2\dot{x} - \left(\frac{(1-\mu)y}{r_1^3} + \frac{\mu y}{r_2^3} \right), \\
\ddot{z} &= - \left(\frac{(1-\mu)z}{r_1^3} + \frac{\mu z)}{r_2^3} \right),
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
r_1 &= \sqrt{(x+\mu)^2 + y^2 + z^2}, \\
r_2 &= \sqrt{(x-(1-\mu))^2 + y^2 + z^2}.
\end{aligned}$$

Sistemas autónomos

Flujo asociado

Estudiaremos el flujo asociado a sistemas diferenciales autónomos de primer orden, es decir,

$$x' = f(x),$$

donde (el campo) $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ verifica que $f \in \mathcal{C}(\Omega) \cap \mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ y Ω es una región (abierto y conexo).

Teorema

Para cada $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \Omega$ existe una solución $u\colon I \to \mathbb{R}^n$ del problema de valor inicial $x' = f(x)$, $x(t_0) = x_0$, tal que si $v\colon J \to \mathbb{R}^n$ es cualquier otra solución del problema de valor inicial, entonces $J \subset I$ y $u = v$ en J.

Además u es la única solución con esta propiedad de maximalidad del intervalo de definición.

Sistemas autónomos

Flujo asociado

Dado $x_0 \in \Omega$, denotaremos por $u(t, x_0)$ a (el valor en t de) la única solución maximal del problema de valor inicial $x' = f(x)$, $x(0) = x_0$. Denotaremos I_{x_0} al intervalo (abierto) de definición de $u(\cdot, x_0)$.

Sea

$$D = \bigcup_{x \in \Omega} I_x \times \{x\} \subset \mathbb{R} \times \Omega.$$

Definimos el flujo asociado a $x' = f(x)$ como

$$\varphi \colon D \subset \mathbb{R} \times \Omega \to \Omega, \quad \varphi(t, x) = u(t, x).$$

Diremos que el flujo es completo si $D = \mathbb{R} \times \Omega$.

Demostraremos que $\{\Omega, \mathbb{R}, \varphi\}$ es un sistema dinámico.

Sistemas autónomos

Flujo asociado

Ejercicio

Calcular el flujo asociado, φ a cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.

1. $x' = 0$.
2. $x' = x$ (crecimiento exponencial).
3. $x' = x(1 - x)$ (ecuación logística).
4. $x'' + x = 0$ (oscilador armónico simple).
5. $x' = ax + by,\ y' = -bx + ay$ (centro-foco lineal).

Sistemas autónomos

Flujo asociado

Tenemos por definición que $\varphi(0, x) = x$ para todo $x \in E$. Veamos que también verifica la segunda propiedad y por tanto $\{D, \mathbb{R}, \varphi\}$ es un sistema dinámico.

Proposición

Si $u\colon I_u \to \mathbb{R}^n$ es una solución de $x' = f(x)$ y si $t_0 \in \mathbb{R}$, entonces $v(t) = u(t + t_0)$ también es solución e $I_v = I_u - t_0$.

Como consecuencia de la proposición anterior,

Corolario

Para todos $t_1, t_2 \in T$ y $x \in E$, se tiene que si $(t_1, x), (t_2, \varphi(t_1, x)) \in D$, entonces $(t_1 + t_2, x) \in D$ y

$$\varphi(t_1 + t_2, x) = \varphi(t_2, \varphi(t_1, x)).$$

Sistemas autónomos

Flujo asociado

Proposición

Sea $\varphi : \mathbb{R} \times \Omega \to \Omega$ un sistema dinámico continuo de clase C^∞. Definamos el campo vectorial $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ por

$$f(x) = \left. \frac{d}{dt} \varphi(t, x) \right|_{t=0}$$

Entonces f es completo y φ es el flujo de f.

A f se le llama campo de velocidades de φ.

Sistemas autónomos

Continuidad y diferenciabilidad

Recordemos el Teorema de continuidad respecto de las condiciones iniciales y parámetros

Teorema

En las condiciones anteriores el conjunto D es abierto y la función $u\colon D \to \mathbb{R}^n$,

$$(t, x) \in D \to u(t, x) \in \mathbb{R}^n$$

es continua.

Como consecuencia de dicho teorema el flujo, φ, es continuo.

Sistemas autónomos

Continuidad y diferenciabilidad

Teorema (Dif. resp. de las condiciones iniciales)

Supongamos que $f \in \mathcal{C}^1$.

Entonces la función $u : D \to \mathbb{R}^n$ *es de clase 1.*

La derivada parcial $u_x(t, x)$ *es, para cada* $(t, x) \in D$*, la solución matricial* Z *de (la primera ecuación variacional)*

$$Z' = Df(u(t, x))Z, \quad Z(0) = I.$$

Nótese que utilizando repetidamente el teorema anterior, si $f \in \mathcal{C}^k$, entonces $u \in \mathcal{C}^k$.

Como consecuencia, si $f \in \mathcal{C}^k$, entonces $\varphi \in \mathcal{C}^k$.

Sistemas autónomos

Flujo asociado

Teorema

El flujo φ de un campo vectorial $f \in C^k(\Omega, \mathbb{R}^n)$ es una aplicación de clase C^k definida de la región $D \subset \mathbb{R} \times \Omega$ a la región $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, y que tiene las siguientes propiedades:

1. $\varphi(0, x) = x$ *para todo* $x \in \Omega$.
2. $\varphi(s + t, x) = \varphi(t, \varphi(s, x))$ *para todo* $x \in \Omega$, $s + t \in I_x$.
3. *Si* $t, -t \in I_x$ *para todo* $x \in \Omega$, *entonces la aplicación* $\varphi_t : \Omega \to \Omega$ *(definida por* $x \mapsto \varphi_t(x) := \varphi(t, x)$*) es un difeomorfismo de clase* C^k *con inversa* φ_{-t}.

Si f es completo, el conjunto de aplicaciones $\{\varphi_t : \Omega \to \Omega \mid t \in \mathbb{R}\}$ es un grupo uniparamétrico de difeomorfismos de Ω.

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Por ser $(D, \mathbb{R}, \varphi)$ un sistema dinámico, tenemos las siguientes definiciones.

Definición

Dado $x \in \Omega$, denominamos semi-órbita positiva (resp. negativa) de x a

$$\mathcal{O}_x^+ = \{\varphi(t,x) \colon t \geq 0 \cap I_x\} \quad (\mathcal{O}_x^- = \{\varphi(t,x) \colon t \leq 0 \cap I_x\}).$$

Denominamos órbita de x a

$$\mathcal{O}_x = \mathcal{O}_x^+ \cup \mathcal{O}_x^- = \{\varphi(t,x) \colon (t,x) \in D\}.$$

Trivialmente $x = \varphi(0,x) \in \mathcal{O}_x$.

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Definición

Se dice que x es un punto de equilibrio si $\mathcal{O}_x = \{x\}$.

Definición

Se dice que x es un estado inicial periodico si existe $T > 0$ tal que $\varphi(s + T, x) = \varphi(s, x)$ para todo $s \in \mathbb{R}$.

Proposición

Un punto $x \in \Omega$ es punto de equilibrio si y sólo si $f(x) = 0$.

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Proposición

Para todos $x, y \in \Omega$, si $\mathcal{O}_x \cap \mathcal{O}_y \neq 0$, entonces $\mathcal{O}_x = \mathcal{O}_y$. Es decir, dos órbitas distintas son siempre disjuntas

Definición

Llamaremos diagrama de fases de $x' = f(x)$ a la partición de Ω en órbitas.

Ejemplo

Calcular el diagrama de fases de los sistemas dinámicos asociados a las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $x' = 0$.
2. $x' = x(1 - x)$.
3. $t + xx' = 0$.

Sistemas autónomos

Estructura local del flujo

Proposición

Si $u\colon I \to U$ es una solución maximal de $x' = f(x)$ que no es inyectiva, es periódica.

Teorema

Sea $x \in \Omega$. Si $u(t,x)$ no es inyectiva, entonces tenemos dos posibilidades para su órbita:

1. $\mathcal{O}_x = \{x\}$.
2. *$\mathcal{O}_x$ es homeomorfa a una circunferencia.*

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Ejemplo

Obtener los diagramas de fases de los siguientes sistemas autónomos:

1. $x' = (1-x)e^{x^2}$.
2. $x' = x,\ y' = y$.
3. $x' = y,\ y' = -x$.

Ejercicio

Obtener los diagramas de fases de los siguientes sistemas autónomos:

1. $x' = x^3 - x$.
2. $x' = x,\ y' = -y$.
3. $x' = y,\ y' = y$.

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Sea $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ un campo de clase C^1.

Proposición

Dados $x \in \Omega$ e $I_x = (\alpha, \beta)$, supongamos que existe $\lim_{t \to \beta^-} \varphi(t, x) = x_0 \in \Omega$. Entonces $\beta = +\infty$, y x_0 es un punto de equilibrio.

Proposición

Sea C homeomorfo a S^1 en $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Supongamos que C no contiene puntos de equilibrio de f, y que $O_x \subset C$. Entonces $O_x = C$, y en particular la curva $t \mapsto \varphi(t, x)$ es periódica.

Proposición

Sea C homeomorfo a una recta en $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Supongamos que C no contiene puntos de equilibrio de f, y que $O_x \subset C$. Entonces $O_x = C$, y en particular la curva $t \mapsto \varphi(t, x)$ es inyectiva.

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Definición

Sea H una función continua y no constante $H : U \subset \Omega \to \mathbb{R}$.
Decimos que H es una integral primera del campo f en un abierto U si H es constante sobre las soluciones de $x' = f(x)$ restringidas a U.
Es decir, si para todo x existe c_x tal que $H(\varphi(t, x)) = c_x$ para todo $t \in I_x$ tal que $\varphi(t, x) \in U$.

Proposición

Sea H una función diferenciable, no constante. Entonces H es una integral primera de un campo $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ si y sólo si $\langle \nabla H(x), f(x) \rangle = 0$ para todo $x \in \Omega$.

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Ejemplo

Obtener una integral primera y el retrato (plano) de fases de los siguientes sistemas

1. $x' = x,\ y' = y.$
2. $x' = x - 2y,\ y' = 2x - y.$
3. $x' = y,\ y' = -\sin x.$ (Péndulo simple.)

Sistemas autónomos

Órbitas, puntos de equilibrio, diagrama de fases

Ejercicio

Obtener una integral primera y el retrato (plano) de fases de los siguientes sistemas

1. $x' = x,\ y' = -y.$
2. $x' = y,\ y' = -x.$

Encontrar un sistema plano lineal autónomo que no admita una integral primera racional cuyo dominio esté formado por órbitas.

Sistemas autónomos

Conjunto ω-límite

Sea x una solución (maximal) de $x' = f(x)$ tal que $[\tau, \infty) \subset I_x$.

Definición

El ω-límite de x es el conjunto $\omega(x)$ de los puntos $p \in \Omega$ tales que existe una sucesión $\{t_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ tal que

$$\lim_{k\to\infty} t_k = \infty, \qquad \lim_{k\to\infty} x(t_k) = p.$$

Sea x una solución de $x' = f(x)$ tal que $(-\infty, \tau] \subset I_x$.

Definición

El α-límite de x es el conjunto $\alpha(x)$ de los puntos $p \in \Omega$ tales que existe una sucesión $\{t_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ tal que

$$\lim_{k\to\infty} t_k = -\infty, \qquad \lim_{k\to\infty} x(t_k) = p.$$

Sistemas autónomos

Conjunto ω-límite

Ejemplo

Para cada uno de los siguientes sistemas autónomos, obtener el conjunto ω-límite de cada punto de Ω.

1. $x' = -x.$
2. $x' = y, \quad y' = -x.$
3. $x' = x + y, \quad y' = x - y.$

Ejercicio

Para cada uno de los siguientes sistemas autónomos, obtener el conjunto ω-límite de cada punto de Ω.

1. $x' = x(1 - x).$
2. $x' = -x, \quad y' = -y.$
3. $x' = y - x, \quad y' = -x - y.$

Sistemas autónomos

Conjunto ω-límite

Sea $K \subset \Omega$ compacto y sea x una solución (maximal) de $x' = f(x)$ tal que $\mathcal{O}_x^+ \subset K$. En particular. $[\tau, \infty) \subset I_x$.

Proposición

Se verifica que $\omega(x) = \{p\}$ si y solo si $\lim_{t\to\infty} x(t) = p$.

Proposición

Si $x : \mathbb{R} \to \Omega$ es una solución periódica de $x' = f(x)$, entonces $\omega(x) = \mathcal{O}_x$.

Sistemas autónomos

Conjunto ω-límite

Definición

Se dice que un subconjunto A de U es positivamente (respectivamente negativamente) invariante por $x' = f(x)$, si

$$\xi \in A,\ t \in I_\xi,\ t \geq 0\ (\text{ resp. } t \leq 0) \quad \Rightarrow \quad \varphi(t, \xi) \in A.$$

Si A es simultáneamente positiva y negativamente invariante, se dice que es invariante.

Ejercicio

Demostrar que el primer cuadrante es positivamente invariante por los siguientes sistemas autónomos.

1. $x' = -x, \quad y' = -y.$
2. $x' = x + y, \quad y' = x - y.$

Sistemas autónomos

Conjunto ω-límite

Sea $K \subset \Omega$ compacto y sea x una solución (maximal) de $x' = f(x)$ tal que $\mathcal{O}_x^+ \subset K$. En particular. $[\tau, \infty) \subset I_x$.

Proposición

Si V es un abierto de $\mathbb{R}^n$ que contiene a $\omega(x)$, entonces existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(t, x) \in V$ para todo $t \geq t_0$.

Teorema

$\omega(x)$ es un subconjunto no vacío, compacto, conexo e invariante por $x' = f(x)$.

Corolario

Si $p \in \omega(x)$, entonces $\varphi(\cdot, p)$ está definida en todo $\mathbb{R}$.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Definición

Se dice que un punto de equilibrio $x_0 \in \Omega$ es estable cuando para cualquier entorno A de x_0 existe un entorno B de x_0 tal que para todo $x \in B$, $\mathcal{O}_x^+ \subset A$.

Definición

Se dice que un punto de equilibrio $x_0 \in \Omega$ es un atractor cuando existe un entorno A de x_0 tal que para todo $x \in A$,

$$\lim_{t \to \infty} \varphi(t, x) = x_0.$$

Definición

Se dice que un punto de equilibrio $x_0 \in \Omega$ es asintóticamente estable cuando es un atractor y es estable.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Ejemplo

Estudiar la estabilidad del origen para la ecuación diferencial $x' = Ax$, con $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Ejercicio

Terminar el estudio en los casos que no se han visto en clase.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Definición

Sea $F \in \mathcal{C}^1(U)$, con $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Se denomina derivada de F a lo largo de las órbitas de $x' = f(x)$ a la función

$$\dot{F}(x) = DF(x)f(x) = \langle \nabla F(x), f(x) \rangle.$$

Si $u\colon I \to U$ es una solución de $x' = f(x)$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F(u(t)) &= DF(u(t))u'(t) \\ &= DF(u(t))f(u(t)) = \dot{F}(u(t)). \end{aligned}$$

Sistemas autónomos

Estabilidad

Definición

Se dice que $F: U \to \mathbb{R}$, U abierto de $\mathbb{R}^n$, es una función de Liapunov para $x' = f(x)$ en el equilibrio $x_0 \in U$, si

1. $F \in \mathcal{C}^1(U)$.
2. $F(x_0) = 0$ y $F(x) > 0$ si $x \neq x_0$, $x \in U$.
3. $\dot{F}(x) \leq 0$, si $x \in U$.

Si además

$$\dot{F}(x) < 0, \text{ si } x \neq x_0, \ x \in U,$$

se dice que F es de Liapunov estricta.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Teorema

Si F es una función de Liapunov para $x' = f(x)$ en el punto de equilibrio x_0, entonces x_0 es estable.

Si además, existe $R > 0$ tal que $B[x_0, R] \subset U$ y $\{x_0\}$ es el único subconjunto de $\{x \in B[x_0, R] : \dot{F}(x) = 0\}$ invariante por $x' = f(x)$, entonces x_0 es asintóticamente estable.

Si F es de Liapunov estricta, entonces se verifica la segunda parte del Teorema y x_0 es asintóticamente estable.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Ejercicio

Construyendo una función de Liapunov adecuada probar que el origen es un punto de equilibrio estable de $x' = -x$.

Ejercicio

Consideremos el sistema dinámico:

$$\begin{cases} x' = -x + y, \\ y' = -x - y. \end{cases}$$

Queremos probar que el punto de equilibrio $(x, y) = (0, 0)$ es estable usando una función de Liapunov.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Ejercicio

Construyendo una función de Liapunov adecuada de la forma $V(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$, estudiar la estabilidad en el origen del sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2y(z-1) - z \\ \dot{y} = -x(z-1) - z \\ \dot{z} = -z + x + 2y \end{cases}$$

Sistemas autónomos

Estabilidad

Corolario

Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto escalar en $\mathbb{R}^n$ tal que en un entorno abierto del origen $U_1 \subset U$ satisface

$$\langle f(x), x \rangle < 0, \text{ si } x \in U_1 \setminus \{0\}.$$

Entonces el origen es asintóticamente estable.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Lema

Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Si todos los autovalores de A tienen parte real estrictamente negativa, entonces existe $\alpha > 0$ y un producto interior en $\mathbb{R}^n$ tal que

$$\langle Ax, x\rangle < -\alpha|x|^2, \quad \text{para todo } x \neq 0.$$

Corolario

Sea $x_0 \in U$ un punto de equilibrio de $x' = f(x)$. Si $f \in \mathcal{C}^1(U)$ y $Df(x_0)$ tiene todos sus autovalores con parte real estrictamente negativa, entonces x_0 es asintóticamente estable.

Sistemas autónomos

Estabilidad

Teorema (Inestabilidad)

Sean $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, x_0 un punto de equilibrio de f, y U un entorno abierto de x_0. Supongamos que existe una función continua $W : U \to \mathbb{R}$, que es de clase C^1 en $U \setminus \{x_0\}$ y que

1. $W(x_0) = 0$.
2. *Existe una sucesión $x_k \to x_0$ tal que $W(x_k) > 0$ para todo k.*
3. $\dot{W}(x) > 0$ *para todo $x \in U \setminus \{x_0\}$.*

Entonces x_0 es un equilibrio inestable.

Teorema

Sea $f \in \mathcal{C}^1(U)$ y $x_0 \in U$ un punto de equilibrio de $x' = f(x)$. Si $Df(x_0)$ tiene un autovalor con parte real estrictamente positiva, entonces x_0 es inestable.

Sistemas autónomos

Gradientes y Hamiltonianos

Definición

Decimos que un sistema es hamiltoniano si existe una función $H \in \mathcal{C}^1$ tal que

$$\begin{cases} x' = & H_y(x,y), \\ y' = & -H_x(x,y). \end{cases}$$

La función H se denomina Hamiltoniano del sistema y es una integral primera.
Un caso particular son los sistemas conservativos,

$$x'' + \nabla V(x) = 0,$$

para cierta función V de clase 1.

Proposición

Sea $x_0 \in U$ un mínimo local estricto de $H(x)$. Entonces x_0 es estable para el flujo del sistema hamiltoniano definido por H. .

Sistemas autónomos

Gradientes y Hamiltonianos

Definición

Si tenemos una función $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, el sistema diferencial gradiente asociado a V se define como

$$x' = -\nabla V(x)$$

Son equivalentes

1. $x_0 \in U$ es un punto de equilibrio.
2. $\nabla V(x_0) = 0$,
3. $\dot{V}(x_0) = 0$.

Ejercicio

Dada la función $V(x, y) = x^2(x-1)^2 + y^2$, consideremos el sistema gradiente $X' = -\nabla V(X)$. Describir la dinámica.

Sistemas autónomos

Gradientes y Hamiltonianos

Proposición

Sea $x_0 \in U$ un mínimo local estricto de $F(x)$. Entonces x_0 es asintóticamente estable para el flujo de $x' = -\nabla V(x)$.

Proposición

Consideremos el sistema gradiente $x' = -\nabla V(x)$.

Para todo $x_0 \in \Omega$, V es constante en $\omega(x_0)$. Entonces el conjunto $\omega(x_0)$ está formado por puntos de equilibrio.